



Flytiger 倉庫システム マニュアル

～ デモ用ハンディ PG インストール編 ～

株式会社 ロジソフト  
最終更新日 2024年2月14日

## 目次

1. Flytiger 倉庫システム ハンディの初期設定.....3
2. Flytiger 倉庫システム ハンディ PG のインストール .....7

## 1. Flytiger 倉庫システム ハンディの初期設定

【前提条件】 ハンディはインターネット接続できるようにすること。

Android のシステム設定で以下を行う

① キー割り当て設定で、



P1 キーを KEYCODE\_BUTTON\_L1

P2 キーを KEYCODE\_BUTTON\_R1 に割り当てする。



② 読み取り設定で、



フォーマット設定のエンコードを「Shift\_JIS」にする



出力設定のキーボード出力を「OFF」にする



③ A500 の場合のみ  
ディスプレイ設定で、



フォントサイズを「小」にする




## 2. Flytiger 倉庫システム ハンディ PG のインストール

USB 接続にて、以下 apk ファイルを対象のハンディにコピーする。


A400 : com.logisoft.flytigerhandy\_DX\_A400.apk

A500 : com.logisoft.flytigerhandy\_BT\_A500.apk





ハンディでコピーされた apk ファイルをダブルクリックして、インストールを起動する。



セキュリティ確認メッセージが出たら、「次へ」を選択する。



「インストール」を選択する。



インストールが終わったら、「開く」を選択する



初回起動の時、システム設定画面が出ます。

そこで、設定 QR コードを読みます。

A400 用設定用 QR



```
SETTING,0001,002,10,flytiger-  
demo.logisoft.co.jp,TWMSUSER,TWMSPASS,http://  
flytiger-demo.logisoft.co.jp:7070/handy/A400
```

A500 用設定用 QR



```
SETTING,0001,002,10,flytiger-  
demo.logisoft.co.jp,TWMSUSER,TWMSPASS,http://  
flytiger-demo.logisoft.co.jp:7070/handy/A500
```

QRを読んだ後、暫くするとログイン画面になります。



担当者 QR を読むか、担当者コード「299999」（作業者）または「9999992」（管理者）を入力して、ログインできます。

以上